

点	火	形	式	フルトランジスタ式バッテリー点火
点	火	時	期	BTDC10°/1,000rpm
アイ	ドリ	ン	グ	1,000 rpm
点	火	プラグ	N G K	DPR8EA-9
			日本電装	DPR9EA-9
				X24EPR-U9
				X27EPR-U9
蓄	電	池	(バ ッ テ リ)	12V - 10Ah
機	関	から	変速機までの減速比	1.785
ク	ラ	ッ	チ	湿式多板コイル・スプリング
変	速	機	形	常時噛合式
変	速	機	作	左足動式
変	速	比	1	2.833
			2	1.941
			3	1.500
			4	1.217
			5	1.040
第	一	減	速	2.529
			比	