

Asas-asas Penyelenggaraan

Bateri 12 V

Bateri 12 V skuter anda adalah jenis bebas penyelenggaraan. Anda tidak perlu memeriksa paras elektrolit bateri 12 V atau menambah air suling. Bersihkan terminal bateri 12 V jika kotor atau terhakis.

Jangan mengeluarkan penutup bateri 12 V yang dimeterai. Penutup tersebut tidak perlu dikeluarkan apabila mengecap bateri.

NOTIS

Bateri 12 V anda adalah jenis yang tidak memerlukan penyelenggaraan dan mungkin akan rosak berkekalan jikalau jalur pada penutup ditanggalkan.

NOTIS

Cara pembuangan bateri 12 V yang tidak betul boleh merosakkan persekitaran dan kesihatan manusia. Sentiasa mematuhi peraturan tempatan untuk arahan pembuangan bateri 12 V yang betul.

Perkara yang perlu dilakukan semasa kecemasan

Jika mana-mana perkara yang berikut berlaku; segera berjumpa doktor anda.

- Elektrolit terpercik ke dalam mata anda:
 - ▶ Bersihkan mata anda berulang kali dengan air sejuk sekurang-kurangnya 15 minit. Menggunakan air di bawah tekanan boleh merosakkan mata anda.
- Elektrolit terpercik pada kulit anda:
 - ▶ Tanggalkan pakaian yang terjejas dan bilas kulit anda bersih-bersih menggunakan air.
- Elektrolit terpercik ke dalam mulut anda:
 - ▶ Bilas mulut bersih-bersih menggunakan air, dan jangan telan.

AMARAN

Bateri 12 V akan mengeluarkan gas hidrogen yang boleh meletup semasa operasi biasa.

Api atau percikan api boleh menyebabkan letupan bateri 12 V yang mampu membunuh atau menyebabkan kecederaan parah.

Gunakan pakaian pelindungan dan pelindung muka, ataupun mekanik yang mahir untuk menjalankan servis bateri 12 V.